

# Power



Внешние модули с батареями

## Pinnacle

PIN PLUS-BP RM

Plus BP Серия



PIN PLUS-BP  
Tower



- Технология *Plug and Play* предоставляет пользователю возможность замены батарей без отключения питания
- Возможность увеличения времени резервирования до 8 часов при полной нагрузке путем увеличения подключаемых модулей с батареями у одного ИБП
- Поставляется со встроенным кабелем.

Внешние модули с батареями серии Pinnacle PLUS BP предназначены для увеличения времени резервирования нагрузки, подключенной к источникам бесперебойного питания (ИБП) серии Pinnacle Plus компании "Alpha Technologies" (США).

Увеличение времени резервирования нагрузки достигается за счет подключения последовательно дополнительных модулей с батареями к ИБП серии Pinnacle Plus.

# Power<sup>alpha</sup>

## Pinnacle Plus BP Series

### ПАРАМЕТРЫ

Модель	Назначение (для ИБП)	Размеры ШхВхГ (мм)	Вес (кг)	Емкость (Ач)	Время резерва нагрузки 100% (с учетом встроенных батарей) (МИН.)
PIN Plus BP 700	Pinnacle Plus 700	152x238x420	16	21,6/24В	33
PIN Plus BP 1000/1500	Pinnacle Plus 1000/1500	152x238x420	21	21,6/36В	33/19
PIN Plus BP 2000/3000	Pinnacle Plus 2000/3000	225x238x420	42	21,6/72В	33/19
PIN Plus BP 6K/8K/10K/12K	Pinnacle Plus 6K/8K/10K/12K	257x570x590	140	21,6/240В	43/27/28

Модули с батареями PIN Plus BP RM для моделей ИБП Pinnacle Plus RM (в стойку 19")

Модель	Назначение (для ИБП)	Размеры ШхВхГ (мм)	Вес (кг)	Емкость (Ач)	Время резерва нагрузки 100% (с учетом встроенных батарей) (МИН.)
PIN Plus BP 700 RM	Pinnacle Plus 700 RM	428x84x425	17	21,6/24В	33
PIN Plus BP 1000/1500 RM	Pinnacle Plus 1000/1500 RM	428x84x425	22	21,6/36В	33/19
PIN Plus BP 2000/3000 RM	Pinnacle Plus 2000/3000 RM	428x84x635	43,5	21,6/72В	33/19
PIN Plus BP 6000 RM	Pinnacle Plus 6000 RM	428x126x597	66	14,4/240В	22

*Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group*

**United States**  
3767 Alpha Way  
Bellingham, WA  
98226  
*Directions*  
Tel: +1-360-647-  
2360  
Fax: +1-360-671-  
4936  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.alpha.com](http://www.alpha.com)

**Canada**  
4084 McConnell  
Court  
Burnaby, BC V5A  
3N7  
Tel: +1-604-430-  
1476  
Fax: +1-604-430-  
8908  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.alpha.com](http://www.alpha.com)

**Germany**  
Hansastrasse 8  
D-91126 Schwabach  
Tel: +49-9122-79889-0  
Fax: +49-9122-79889-  
21  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

**United Kingdom**  
Cartel Business Estate  
Edinburgh Way  
Harlow, Essex CM20  
2TT  
Tel: +44-1279-422110  
Fax: +44-1279-423355  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

**Russia**  
Khokhlovskiy pereulok 16  
stroenie 1  
109028 Moscow  
Tel: +7-495-916-1854  
Fax: +7-495-916-1349  
[office@alpha-group.ru](mailto:office@alpha-group.ru)  
[www.alpha.com](http://www.alpha.com)  
[www.alpha-group.ru](http://www.alpha-group.ru)

**Alphatec Baltics**  
S. Konarskio g.49  
Lithuania 2009 Vilnius  
Tel: +350 5 210 5291  
Fax: +350 5 210 5292  
[raysestak@alphatec.lt](mailto:raysestak@alphatec.lt)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

**Hong Kong**  
Unit 504, 5/F, Fourseas  
Building  
No 208-212 Nathan Rd  
Kowloon  
Tel: +852-2736-8663  
Fax: +852-2199-7988  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

**Cyprus**  
339 St. Andrews St.  
Suite 101 Andrea  
Chambers  
3307 Limassol  
Tel: +357-25-375-675  
Fax: +357-25-359-595  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

**Australia**  
Unit R5-R7 Regents  
Park Estate  
Cnr of Park Rd &  
Princes Rd East  
Regents Park, NSW  
2143  
Tel: +61-2-9722-3320  
Fax: +61-2-9722-3321  
[alpha@alpha.com](mailto:alpha@alpha.com)  
[www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)