

Power



Источник бесперебойного питания

Tetrex

line interactive ИБП

для дома и бизнеса

- > Идеальны для электропитания персональных компьютеров, офисного оборудования и серверов начального уровня
- > Модели мощностью от 500 ВА до 2000 ВА
- > Полностью цифровое микропроцессорное управление
- > Система автоматической регулировки выходного напряжения (AVR) с функцией понижения и повышения напряжения
- > Улучшенная система управления батареями
- > Защита от перегрузки и короткого замыкания
- > Дистанционное управление и контроль через интерфейсы RS-232/USB
- > Гарантия 24 месяца

Источники бесперебойного питания (ИБП) серии Tetrex - это надежные устройства, которые находят применение во многих областях информационной техники и связи. ИБП Tetrex являются интерактивными ИБП с сигналом ступенчатой формы (квазисинусом) на выходе. С использованием специального трансформатора системы AVR диапазон входного напряжения значительно расширен и позволяет надежно работать при крайне плохих условиях на сети питания. Для всех популярных операционных систем есть соответствующая программа дистанционного управления и контроля, которая постоянно информирует пользователя о важных событиях в сети питания и выключает компьютер. Контроль и связь с ИБП осуществляется с помощью микропроцессора посредством интерфейса USB.



ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ		Tetrex 500	Tetrex 800	Tetrex 1000	Tetrex 1500	Tetrex 2000
ВХОД	Мощность	500 ВА 300 Вт	800 ВА 480 Вт	1000 ВА 600 Вт	1500 ВА 900 Вт	2000 ВА 1200 Вт
	Напряжение	220 В ± 25%				
	Частота	50 / 60 Гц ± 10 % (автоматическое определение)				
ВЫХОД	Напряжение	Ступенчатый синус 220 В ± 5%				
	Частота	50/60 Гц ± 1 %				
	КПД	До 97 %				
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR), самотестирование	Выходное напряжение повышается на 15% при изменении входного напряжения от минус 9% до минус 25% Выходное напряжение понижается на 13% при изменении входного напряжения от +9% до +25%				
	Выходные розетки	2	2/4	5	5	5
Время переключения	2/4 мс, включая время обнаружения					
ВРЕМЯ РЕЗЕРВА	При 100/50 % мощности	5 / 18 мин.	5 / 12 мин.	10 / 26 мин.	6 / 15 мин.	6 / 15 мин.
	РС с монитором 15"	20 мин.	25 мин.	65 мин.	75 мин.	85 мин.
ЗАЩИТА	От молний	480 Дж, 2 мс				
	От короткого замыкания	Вход/выход				
	От перегрузки	Автоматическое отключение при перегрузке 110% от номинала за время 60 с и 130 % за 3 с				
ФИЛЬТРАЦИЯ	Фильтр EMI/RFI	10 дБ при 15 МГц, 50 дБ при 30 МГц				
	Фильтр телефон/факс	Порт Ethernet 10 Base-T (RJ-45)				
БАТАРЕЯ	Тип	Встроенный, необслуживаемый, свинцово-кислотный аккумулятор, 12 В, 7 А-ч				
	Типичное время заряда	4 часа (при 90% емкости)				
	Защита	От глубокого разряда, индикация замены батареи				
ВЕС и ГАБАРИТЫ	Вес нетто	6,0 кг	6,3 кг	13,4 кг	15,9 кг	15,9 кг
	Вес с упаковкой	6,5 кг	6,8 кг	14,8 кг	17,3 кг	17,3 кг
	Размеры (Ш x Г x В)	97 x 320 x 135 мм		130 x 356 x 192 мм	130 x 382 x 192 мм	130 x 382 x 192 мм
АВАРИЯ	Батарея работает	Предупреждение – большой интервал сигнала				
	Слабая батарея	Предупреждение – более короткий интервал				
	Перегрузка	Постоянное предупреждение				
ИНТЕРФЕЙС	USB / RS-232	Сом-порт				
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	Условия эксплуатации	Макс. высота 3.500 м, влажность воздуха 0-95% без конденсации, диапазон рабочих температур 0 – 40° С				
	Шум	< 40 дБА				
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ	В комплекте CD с программой	С помощью русскоязычного меню можно отключать ИБП и нагрузку, а также контролировать состояние ИБП				
ГАРАНТИЯ		2 года				

Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group

United States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA
98226
Directias
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
www.alpha.com

Canada
4084 McConnell
Court
Burnaby, BC V5A
3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
www.alpha.com

Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20
2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

Russia
Khokhlovskiy pereulok 16
stroenie 1
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-495-916-1349
office@alpha-group.ru
www.AGIPower.com
www.alpha-group.ru

Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIPower.com

Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas
Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea
Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

Australia
Unit R5-R7 Regents
Park Estate
Cnr of Park Rd &
Princes Rd East
Regents Park, NSW
2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
alpha@alpha.com
www.AGIPower.com